

VEF TA-411

ФУНКЦИИ

- Память на 10 номеров.
- Сигнал Flash.
- Пауза.
- Повтор последнего номера.
- Импульсный и тональный режимы набора номера.
- Переключатель громкости звонка.
- Регулировка громкости трубки.
- Возможность установки на столе или на стене.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Соедините телефонную трубку и телефонный аппарат витым проводом.
2. Подсоедините провод к гнезду LINE на телефонном аппарате и к розетке на телефонной линии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВА

1. Поднимите трубку, когда звонит телефон.
2. После окончания разговора положите трубку на рычаг.

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ

1. Поднимите трубку.
2. Наберите необходимый телефонный номер.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите клавишу REDIAL, последний набранный номер будет автоматически повторен.

СИГНАЛ FLASH

Сигнал FLASH необходим для кратковременного отсоединения от линии при использовании определённых услуг телефонного оператора.

ПАУЗА

Чтобы установить паузу между цифрами телефонного номера, нажмите клавишу PAUSE.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКСТИ ЗВОНКА

Переведите переключатель RINGER в положение HI (громко) или LO (тихо).

РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Переведите переключатель MODE в положение P (импульсный) или T (тональный). Чтобы кратковременно перейти в тональный режим, нажмите кнопку *.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ТРУБКИ

Регулировка громкости трубки производится переключателем RECEIVER, находящимся на трубке.

СОХРАНЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите клавишу STORE.
3. Наберите необходимый телефонный номер.
4. Нажмите клавишу STORE ещё раз.
5. Нажмите клавишу номеронабирателя (0-9), чтобы определить положение сохранённого номера.
6. Телефонный номер сохранён.
7. Повторите описанные операции, чтобы сохранить другие телефонные номера.

ВЫЗОВ СОХРАНЁННОГО НОМЕРА

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите клавишу AUTO и соответствующую клавишу номеронабирателя 0-9. Сохранённый телефонный номер будет набран автоматически.

Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение _____ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

Телефонный аппарат ТА-411	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	

Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101

Тел.: +371 5122158

Факс: +371 5122160

www.vef.lv